

## Procedura di sblocco firmware XCAM

Da una frase di Galioastro, da letture in giro per vari Forum ho voluto adottare la seguente procedura e cavoli se Funziona!!!!

Non ho provato su altri decoder, comunque adesso mi ritrovo una XCAM meglio di prima!!!  
Leggete e vedete quello che singolarmente ognuno può fare, se interessato!!!

### Procedura di recupero XCAM

Nel caso vi debba succedere, come nel mio caso, un probabile incompleto caricamento di nuovo FW (per cause che non so stabilire) e vi dovrete ritrovare detta Cam con funzionamento anomalo di "EMU" o lettura di Card di Abbonamento con frequenti "oscuramenti" e poi "visione" e impossibilitati ad inserire FW di aggiornamento (con blocchi di programmazione iniziali o a metà), provate questa procedura da me adottata:

1- Procurarsi un decoder che mantenga alimentata la Cam anche in Stand-by, nel mio caso ho utilizzato un vecchio Digiquest Aston P2000

2- Inserire Cam nel decoder spento (senza corrente)

3- Inserire il programmatore apposito nella CAM

4- Accendere decoder e mettersi su un canale free

5- Verificare FW installato su CAM - Nel mio caso era inserito 1.03t

6- A PC già acceso, lanciate il programma X-loader

7- DOVETE ora "ingannare" la CAM come??

Sapete tutti che sul blocco 2 va il FW e che sul blocco 14 il \*\*\*\*\*k....

Invece in questo CASO (e ricordatevi solo in questo caso di CAM anomala) ho inserito il File del Soft camK... nel blocco 2 (invece del14)

8- Dare "CONNECT"

9- Andare nei parametri cam e abilitare il LOADER

10 -Parte la programmazione

11- OK al termine!!

Non uscite dal programma X-loader

12- Verificate con telecomando cosa si legge nei parametri CAM

Dovreste leggere "XCAM modulo" Cioè avete una CAM nuova (vergine e sbloccata)!!!!

13- Tornate al PC e inserite il FW che vi interessa inserire nella CAM, ovviamente siete già nel blocco 2 precedente!!!

14- Lanciate CONNECT e senza dover abilitare nulla nella CAM, il FW scelto, nel mio caso il precedete 1.2, si inizia a caricare da solo!!!!

15- Al termine, uscite dal programma, spegnete il decoder (cioè togliete corrente), estraete il programmatore dalla CAM, lasciando la CAM nel decoder!

16- Ridate tensione e riaccendete il decoder sul precedente canale impostato "free"

17- Andate a leggere i parametri della Vs. CAM e meraviglia delle meraviglie!!!! Vi trovate installato e FUNZIONANTE il FW prescelto, nel mio caso XCAM 1.2!!!!!!!

**Top2004**